



Specificaties Philips TrueForce LED SOX Openbaar B22 28W 4000lm - 840 Koel Wit | Vervangt 35W



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer     | 243313                        |
| EAN               | 8719514305649                 |
| Merk              | Philips                       |
| Fabrikantnaam     | TForce LED SOX 28W B22 840 FR |
| Aanbevolen aantal | 6                             |
| Garantie          | 2 jaar                        |
| Energielabel      | D                             |
| Levensduur (uur)  | 50000                         |

## Technische Informatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Technologie        | LED               |
| Netspanning (Volt) | 220-240           |
| Dimbaar            | Nee, niet dimbaar |
| Lampvoet (fitting) | B22               |
| Lumen per watt     | 222.2             |
| Sensortype         | Geen sensor       |

## Lamp Informatie

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Kleurcode           | 840 Koel Wit  |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
|--------------------|-----------------------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Lichtkleur | Wit |
|------------|-----|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 425 |
|-------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 425 |
|-------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 52 |
|---------------|----|

|      |          |
|------|----------|
| Vorm | Buislamp |
|------|----------|