



Specificaties Philips LED Floodlight
Coreline BVP125 Grijs 98W 12000lm
69x25D - 740 Koel Wit | IP66 -
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 231777 |
| EAN | 8718699455897 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | BVP125 LED120-4S/740 S |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 75000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Lumen per watt | 122.4 |
| Gradenbundel (graden) | 69x25 |
| Kleurcode | 740 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 70-79 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.95 |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage | Post top |
| Optische Afdekking | Glass |
| Lichtdistributie | Asymmetrisch |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +50 |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Grijs |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 340 |
| Breedte (mm) | 265 |
| Hoogte (mm) | 68 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|